



Model	SC-5151
Görüntü Sensörü	1/2.5" MT9P031 CMOS
Minimum Aydınlık	0.5 Lux (Led ON) / 0Lux (LED-ON)
S/N Oranı	>48dB
Görüntü Hızı	PAL:1920x1080p@25fps / NTSC:1920x1080p@30fps
Video çıkışı	1 BNC (PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Video Sıkıştırma	H.264(ISO/IEC 14496-10)/MJPEG
Bit akış kontrolü	CBR, VBR
Ses Giriş / Çıkış	1 Dahili Mikrofon Girişi, 1 Harici Mikrofon Girişi / 1 Ses Çıkışı
Ses Sıkıştırma	G711/8KHz, 16bit G723.1/6.3kbps (Options) AMR (Options)
Ses Akış Hızı	6.3Kbps
OSD	Saat / tarih / kanal NO. / kanal adı / kullanıcı tanımlı
Ses ve Video Senk.	Destekler
Hareket Algılama	Destekler
Heartbeat	Destekler
Çift Yönlü Ses	Destekler
Alarm ve Olay Yönetimi	Dahili dinamik algılama veya harici giriş veya tetikleme için planlanan olayları; FTP, E-posta ve HTTP yükleme görüntülerini yayınlama.
Ağ İletim Kontrolü	Gömülü ağ bant genişliği adaptif akış kontrol teknolojisi
Web Sunucusu	Microsoft Internet Explorer sürüm 5.5 veya üstü
Ağ Protokolü	IPv4/v6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP
Ağ Ethernet	RJ-45,10/100Base-T
Alarm Giriş / Çıkış	1 Alarm Girişi, 1 Alarm Çıkışı
Rs485	1 Alarm Girişi, 1 Alarm Çıkışı
IR-LED	850nm×42 Adet IR-LED
IR-LED Sürücüsü	ON 1~3Lux; OFF 5~8 Lux
SD Kart	MicroSD/HC, MiniSD/HC Desteği
Güvenlik	Watchdog, Parola koruması
Isı	-10-60°C, RH10-90% (RUN) / -20-70°C, RH0-95% (STORE)
Güç Tüketimi	5W
Voltaaj	9~12VDC ±5%, 1000mA
POE	802.3af POE(Ethernet üzerinden Güç)
Boyutlar (mm)	377mm(L)x110mm(H)
CMS istemci ve SDK	SDK dahil uygulama entegrasyonu için API açma