

ELEGANCE DAY-NIGHT DOME KAMERA (HC 203DH)

1. Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalatçı firma ISO belgesine sahip olmalıdır. Bahsi geçen belgeler teklif ile beraber istenecektir.
2. Teklif edilen ürünlerin, T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı firmaya verilen (Tüketiciye verilen değil), üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, ithalatçı firmanın tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi'nin örneği bulunmalıdır.
3. Kameranın imaj sensörünün özelliği 1/3" Sony Interline Transfer CCD (Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalıdır.
4. Kamera PAL sinyal sistemine uygun çalışmalıdır.
5. Kameranın resim element sayısı en az 795 (H) x 596(V) piksel olmalıdır.
6. Kameranın tarama frekansı H: 15.625 KHz./ V:50Hz.
7. Kameranın resim tarama değeri yatayda 580 TV Line'den az olmamalıdır.
8. Kameranın ışık hassasiyeti renklide 0.01 lux / F 1,2 / siyah / beyazda 0,001 lux / F1,2 olmalıdır.
9. Kameranın OSD ekran menüsü olmalıdır.
10. Kameranın WHITE BALANCE ayarı olmalıdır. ATW / AWC / manuel olarak ayarlanmalıdır.
11. Kamerada SENSE-UP seçeneği bulunmalıdır. X128 seviyesine ayarlanabilmeli.
12. Kameranın 4 programına bilir MASKELEME özelliği olmalıdır.
13. Kameranın baktığı nesnenin arkasından gelen ışık kaynağı nedeniyle kararmaması ve net görünebilmesi için karşıt ışık dengeleme BLC (Back Light Compensation) özelliği otomatik olmalıdır.
14. Kamerada AGC (Auto Gain Control) özelliği otomatik olmalıdır.
15. Kamerada ELC (Elektronik Işık Kontrolü) özelliği otomatik olmalıdır.
16. Kamerada Shutter özelliği ayarlanabilir olmalıdır. ESL / Manuel / Titreşimsizlik özelliği ayarlanabilmelidir.
17. Kameranın S/N (sinyal gürültü) oranı 50 dB veya daha iyi olmalıdır.
18. Kameranın senkronizasyon sistemi dahili (internal) olmalıdır.
19. Kameranın elektronik perdelemesi (electronic shutter) 1/50 (1/60) ~ 1/100.000 arasında kamera tarafından otomatik yada manuel ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
20. Video çıkış sinyali en az 1,0 Vp-p 75 ohm. olmalıdır.
21. Kameranın çıkış konnektörü profesyonel BNC tipte olmalıdır.
22. Kamera -10 derece ile +50 derece arasındaki ısılarda,%30 ~ %90 değerleri arasındaki nem oranlarında çalışabilir yapıda olmalıdır.

23. Lens 4 – 9 mm auto iris varifocal lens olmalıdır.

24. Kameranın alıřması iin g ihtiyacı DC 12V olmalıdır.