

BİLGİSAYAR KONFIGÜRASYONU

UYUMLU DONANIM LİSTESİ:

AMD ve VIA Chipsetler üretici firma tarafından önerilmemektedir. Kartlar bu tip Chip setlerde kullanıldığında sorun çıkartabilir, stabil bir çalışma gerçekleşmeyebilir.

Anakart	Üretici firma tarafından test edilmiş anakart listesidir.
	Intel 915 Chipsetli Asus, Gigabyte, Garmen Anakartlar
	Intel 945 Chipsetli Gigabyte, Microstar Anakartlar
	Intel 965 Chipsetli Asus, Microstar, Gigabyte, Intel, ECS anakartlar.
	Intel G31 / G33 Chipsetli ECS, Intel, Gigabyte anakartlar.
	Intel P31 Chipsetli Asus Anakartlar.
	Intel P35 Chipsetli Asus, Microstar, Gigabyte, intel, EDS Anakartlar.
	Intel P43 Chipsetli Microstar, Gigabyte Anakartlar.
	Intel P45 Chipsetli Microstar, ECS Anakartlar.
CPU	Intel P3, C4, P4, Core3, Core4
RAM	128/256/512/1024/2048/4096MB veya daha fazla (64 kanal sistem için 4096MB Ram kullanılabilir)
Ekran Kartı	Geforce 6200LE, 6600LE, 7600, 8400GS, 8500GT, 8600GT, 9400, 9500, 9600, 9800.
	GTX250, Tnt/Tnt2, GetForce Mx 200/400/420/440, FX5200/5600
	MatroxG450/550
	Intel 915-945G/845G/865G Onboard Ekran kartları
	Not:
	GeForce 8400GS, 8500GT, 8600GT, 9400, 9500, 9600, 9800. Ekran kartları güncel versiyon yazılımlara destek vermektedir.
	NVIDIA Tnt/Tn2, Geforce Mx 200/400: V2720 driver (2002) versiyonu
NVIDIA MX440/FX5200/FX5600: V53.03 driver versiyonu	
Intel 845G/865G onboard ekran kartı: WIN2K_XP135 driver (2003) ATI Radeon 9200: V6.14.10.6414 driver	
Power Supply	16 Kameradan daha büyük sistemler için önerilen minimum power supply 360W olmalıdır.
HDD	7200rpm veya daha hızlı herhangi bir sabit disk. HDD cache belleği 8MB veya daha iyi olmalıdır. Lütfen "C" sürücüsünü Windows işletim sistemi ve Uygulama kurulumları için kullanın. "D" sürücüsü ve diğer sürücüler Ses ve Video kayıtları için kullanılmalıdır.
Net-Card	TPLINK (Limitsiz)
Monitor	CRT, LCD (Limitsiz)
İşletim Sistemi	Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (64 Bit işletim sistemleri için Lütfen bilgi alınız