

ERD 1120 EA

Elegance®



120\$

* Şifreli + Kart ile
Kapı Açma
■ ■
Krem Rengi Mevcuttur.

Teknik Özellikler

Çalışma Yapısı	Stand alone (Tek başına çalışabilen)
Led Bildirimi	Kart okuyucu üzerinde bulunan Ledler sayesinde montaj sonrası, voltaj kontrolü yapabilme.
Kapı Açma Ayarları	a.4 rakamlı şifre ile kapı açma b.Sadece proximity kart ile kapı açma c.Proximity kart ve şifre kullanılarak kapı açma (8 adet 4 haneli kullanıcı şifresi kullanılabilir.) d.Proximity kart veya şifre kullanılarak kapı açma.
Kasa Özelliği	Polikarbon yüzey, Su geçirmez özel dizayn (IP 66)
Tuş Takımı	Özel tasarım, Telefon tipi tuş takımı (Fosforlu)
Programcı Kodu	4 Rakamlı programcı kodunu destekler
Proximity Kullanımı	Kayıtlı tüm proximity kart veya anahtarlıklar aynı anda kullanılabilir.
Kart Kapasitesi	Maksimum 1000 kart
Hafıza Koruması	Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği
Tamper Alarm	Sabotaja karşı Tamper swich sayesinde sistem Alarm Konumuna geçer.
Tetik Süresi	Şifre veya kart okutulduğunda verilen tetik süresi 1 ile 99 sn arasındadır.
Çalışma Voltajı	12 VDC +10%
Boyutlar	107L X 80W X 18H (mm)

ERD 1130

Elegance®



104\$

* Şifreli Kapı Açma
■ ■
Krem Rengi Mevcuttur.

Teknik Özellikler

Çalışma Yapısı	Stand alone (Tek başına çalışabilen)
Led Bildirimi	Tuş takımı üzerinde bulunan Ledler sayesinde montaj sonrası, voltaj kontrolü yapabilme.
Kapı Açma Ayarları	a.Şifre kullanılarak b. Butona Basılarak
Kasa Özelliği	Polikarbon yüzey, Su geçirmez özel dizayn (IP 66)
Tuş Takımı	Özel tasarım, Telefon tipi tuş takımı (Fosforlu)
Programcı Kodu	6 Rakamlı programcı kodunu destekler
Kullanıcı Sayısı	3 ile 12 rakamlı şifre ataması ile max. 80 kullanıcı destekler.
Hafıza Koruması	Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği
Tamper Alarm	Sabotaja karşı Tamper swich sayesinde sistem Alarm Konumuna geçer.
Tetik Süresi	Şifre girildiğinde verilen tetik süresi 1 ile 99 sn arasındadır.
Alarm Fonksiyonları	a. 3 Kez Üst üste yanlış girilen şifrede sistem kendini geçici olarak kapalı ve Alarm konumuna geçer. b. Panik kodu fonksiyonu sayesinde Herhangi bir olayda Panik kodu girilerek gerekli yerlere alarm sinyali gönderilebilir.
Çalışma Voltajı	12 VDC +10%
Boyutlar	107L X 80W X 18H (mm)

PROXIMTY KART

Elegance®



2.5\$

Tek yön Baskı Bedeli Çift yön Baskı Bedeli

4\$

6\$

Teknik Özellikler

Kart Okuma	125Khz 128 Bit Manchester Data
Diğer	Baskı Opsiyonel